

## Fiche technique

05/03/2016

### ALPSSWITCH12-24V

### ALIMENTATION MULTI TENSION 12-24V - 40W



V	12V	13V	14V	15V	16V	17V	18V	18,5V
A	5,00	4,80	4,70	4,50	4,30	4,10	3,90	3,80
V	19V	19,5V	20V	21V	22V	23V	24V	
A	3,70	3,60	3,50	3,35	3,20	3,10	3,00	

Tableau de correspondance

Tension - Courant  
ALPSSWITCH12-24V

Alimentation multi tensions à découpage 40W.

- Tension d'entrée: 100-240VAC ~ 50/60Hz
- Tension de sortie: 12-24VDC - pas de 1V
- Extra sortie 18,5V et 19,5V
- Puissance maximale: 40W (Max 2,5A)
- 8 fiches DC détachables
- Sortie stabilisée, ondulation minimale.
- Protection contre court-circuit et surcharge.
- Rendement élevé et consommation d'énergie basse.
- Conforme aux directives Européennes.
- Convient pour de nombreuses applications grâce au connecteurs DC livrés : 6,5x1,5 / 6,3x3 / 5,5x2,5 / 5,5x2,1 / 5,5 x 1 / 4,95x1,98 / 3,5x1,35 mm.

Référence GS1005N.